

KombiSIGN 50 / Bulb

## Lampada a incandescenza 5W BA15D 30V



**Codice articolo:** 955.840.32

### DATI MECCANICI

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Altezza              | 42 mm   |
| Diametro             | 16 mm   |
| Colore cassa         | Argento |
| Peso con imballaggio | 8 g     |
| Peso del prodotto    | 5 g     |

### DATI ELETTRICI

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Tensione d'esercizio           | 30V      |
| Frequenza di tensione d'eser   | 50Hz     |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%  |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC   |
| Corrente nominale di esercizio | 167 mA   |
| Corrente di spunto nominale    | 1.670 mA |
| Potenza illuminante            | 5 W      |

### DATI OTTICI

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Attacco lampada/porta lampada | BA15d |
|-------------------------------|-------|

### DATI DI APPROVAZIONE

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Conforme a CE                  | No                            |
| Conforme alla direttiva RoHS   | Conforme limitazione sostanze |
| WEEE                           | No                            |
| Conforme alla direttiva ATEX   | No                            |
| Conforme a CCC                 | No                            |
| Conforme a UL                  | No                            |
| Conforme a FCC                 | No                            |
| Conforme a IC                  | No                            |
| Certificato EAC disponibile    | No                            |
| Conforme ad AS-I               | No                            |
| Approvazione ICAO              | No                            |
| Conforme a DNV                 | No                            |
| Conforme alla norma comunitari | No                            |



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.