

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

Adattatore per montaggio a 1 foro EM BK

Codice articolo:	630.820.00
Serie:	KombiSIGN 40

**DATI MECCANICI**

Altezza	54 mm
Diametro	40 mm
Materiali	PC
Colore cassa	Nero
Categoria di protezione	IP66 IP69K
Punto di inserimento dei cavi	Foro passante
Cablaggio massimo	d = 9 mm
Tipo di fissaggio	Montaggio ad incasso
Temperatura operativa minima	-30°C
Temperatura operativa massima	+60°C
Peso con imballaggio	31 g
Peso del prodotto	31 g

DATI ELETTRICI

Grado di inquinamento	3 Nell'area connessioni: 2
-----------------------	-------------------------------

DATI DI APPROVAZIONE

Conforme a CE	No
Conforme alla direttiva RoHS	Conforme limitazione sostanze
WEEE	No
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Tipo 12
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme a UKCA (Importatore)	No
Conforme a CMIM	No
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Adattatore per montaggio a 1 foro EM BK

Technical drawing of a 630x20.00 profile. The drawing includes a side view with dimensions and a cross-section view.

Side View Dimensions:

- Overall length: 313
- Distance from left end to first vertical line: 262
- Distance between first and second vertical lines: 213
- Distance between second and third vertical lines: 163
- Distance between third and fourth vertical lines: 113
- Distance between fourth and fifth vertical lines: 64
- Distance from left end to first vertical line (alternative measurement): 51

Cross-section View Dimensions:

- Overall width: 40
- Distance from left edge to centerline: 20
- Distance from left edge to centerline (alternative measurement): 25
- Thread specification: M22x1,5
- Overall height: 30

Profile Label: 630.x20.00

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.