

Permanent Light 895 / LED Bulb

## Lampada a LED E27 115VAC GN



Codice articolo: 956.220.67



### DATI MECCANICI

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Altezza              | 65 mm   |
| Diametro             | 45 mm   |
| Colore cassa         | Argento |
| Peso con imballaggio | 36 g    |
| Peso del prodotto    | 28 g    |

### DATI ELETTRICI

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Tensione d'esercizio           | 115V    |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC      |
| Frequenza di tensione d'eser   | 60Hz    |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10% |
| Tensione nominale di esercizio | 115 VAC |
| Corrente nominale di esercizio | 30 mA   |

### DATI OTTICI

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Sorgente luminosa             | LED            |
| Colore della luce             | Verde          |
| Durata ottica                 | max. 100.000 h |
| Attacco lampada/porta lampada | E27            |

### DATI DI APPROVAZIONE

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Conforme a CE                  | Sì |
| Conforme alla direttiva RoHS   | Sì |
| WEEE                           | No |
| Conforme alla direttiva ATEX   | No |
| Conforme a CCC                 | No |
| Conforme a FCC                 | No |
| Conforme a IC                  | No |
| Certificato EAC disponibile    | No |
| Conforme ad AS-I               | No |
| Approvazione ICAO              | No |
| Conforme a DNV                 | No |
| Conforme alla norma comunitari | No |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Permanent Light 895 / LED Bulb

## Lampada a LED E27 115VAC GN

### DISEGNO



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.