

AndonWIRELESS / Andon Produkt

## WeAssist/AndonWireless Transceiver921MHz



Art.Nr.: 862.000.05



### MECHANISCHE DATEN

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Höhe                       | 66 mm   |
| Durchmesser                | 70 mm   |
| Materialien                | PC      |
| Gehäusefarbe               | Schwarz |
| Schutzart                  | IP65    |
| Anschluss                  | USB     |
| Betriebstemperatur minimal | -20°C   |
| Betriebstemperatur maximal | +50°C   |
| Gewicht mit Verpackung     | 89 g    |
| Produktgewicht             | 68 g    |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Betriebsspannung        | 24V            |
| Betriebsspannungsart    | DC             |
| Bemessungsbetriebsstrom | 60 mA          |
| Schutzklasse            | Schutzklasse 3 |
| Verschmutzungsgrad      | 3              |
| Funkfrequenz min/max    | 921.000 MHz    |
| Funkkanäle              | 6              |

### ZULASSUNGSDATEN

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Konform mit CE              | Nein                        |
| Konform mit RoHS-Richtlinie | erfüllt Stoffbeschränkungen |
| WEEE                        | Ja                          |
| Konform mit CCC             | Nein                        |
| Konform mit UL              | cULus                       |
| Konform mit FCC             | Ja                          |
| Konform mit IC              | Ja                          |
| EAC Zertifikat vorhanden    | Nein                        |
| Konform mit AS-I            | Nein                        |
| Konform mit DNV             | Nein                        |
| Konform mit RoHS CN         | Nein                        |
| Konform mit VdS             | Nein                        |



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

AndonWIRELESS / Andon Produkt

## WeAssist/AndonWireless Transceiver921MHz

### MASSZEICHNUNG



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.